



Led verlichtingssystemen



## IR RGB Controller ST5/6

### Toepassingen:

Aansturen van alle RGB  
produkten met common  
+ aansluiting

12 Volt 3x4 Amp uitgang  
24 Volt 3x2,5 Amp.

Aansluitspanning :	12 Volt DC	24 Volt DC
Stroomverbruik :	0,08 A	0,08A
Eigen verbruik Vermogen (Watt) :	1	1
Max aansluitstroom :	3 x 4 Amp	3 x 2,5 Amp
Max aansluitvermogen :	3 x 60 Watt	3 x 60 Watt
Bediening :	Infrarood	
Programmering:	Software via USB Bus alleen ST6	

	ST 5	ST 6
Aantal programma's Vrij te programmeren	8 vaste programma's	8 via USB Bus
Aantal stappen per programma	Vaste programma's	24
Instellingen per stap:	Kleur, Tijdsduur, Helderheid, Fade.	
Aantal vaste kleuren vrij te programmeren	6 via Afstandsbb.	6 via Afstandsbb.
Dim functie 16 stappen	Ja	Ja
Faden	Ja	Ja
Pauze	Ja	Ja
Random afspelen	Ja	Ja



ST5 Afstandsbediening ST6

