



Led verlichtingssystemen

**RF RGB Controller
Led driver ST12**

**Toepassingen:
Aansturen van alle RGB
produkten met common
+ aansluiting 12 Volt
3x3 Amp uitgang**

Aansluitspanning :	12 Volt DC
Stroomverbruik :	0,08 A - 6 Amp
Eigen verbruik Vermogen (Watt) :	1
Max aansluitstroom :	3 x 3 Amp
Max aansluitvermogen :	3 x 36 Watt
Bediening :	Radio control

Met de knoppen op de controller is het 10e programma naar eigen keuze te programmeren/maken.



- Knop Mode. Programma (steeds 1 verder)**
- Knop B-. Helderheid minder**
- Knop B+. Helderheid meer**
- Knop S-. Snelheid lager**
- Knop S+. Snelheid hoger**

Programma volgorde

- 1 Wit**
- 2 Rood**
- 3 Groen**
- 4 Blauw**
- 5 Cyaan**
- 6 Paars**
- 7 Geel**
- 8 7 Kleuren faden**
- 9 7 Kleuren knipperen**
- 10 Eigen programma**