



Led verlichtingssystemen

RF RGB Audio Controller Led driver ST14

Toepassingen:
Aansturen van alle RGB
produkten met common
+ aansluiting 12/24 Volt
3x3 Amp uitgang



Aansluitspanning :	12 Volt DC
Stroomverbruik :	0,08 A - 6 Amp
Eigen verbruik Vermogen (Watt) :	1
Max aansluitstroom :	3 x 3 Amp
Max aansluitvermogen :	3 x 36 Watt
Bediening :	Radio control
Uitgang:	CMOS Drain open uitgang

Programma volgorde:

	Mode:	Instelbaar:
1	Rood	
2	Groen	
3	Blauw	
4	Geel	Dimmen
5	Cyaan	
6	Paars	
7	Wit	
8	RGB wisselend	Snelheid en dimmen
9	7 Kleur wisselend	instelbaar
10	RGB Faden	Snelheid
11	7 Kleuren faden	instelbaar
12	RGB wisselend	Snelheid en dimmen
13	7 Kleur wisselend	door sound



Knop ON/OFF
Knop MODE. Programma wissel
Knop B-. Helderheid - 1
Knop B+. Helderheid + 1
Knop S- Programma langzamer
Knop S+ Programma sneller

Bij programma 12 en 13 wordt de snelheid geregeld door de beat van de sound en de helderheid door het volume .